

PA30+30

L'amplificatore di potenza Stereo PA30+30 è montato su Rack 19" 1 U.S.

Per ogni canale sono visibili :

- un potenziometro per la regolazione del livello,
- un Led Rosso (DC+), Verde (DC-), Giallo (Overload)

Sul pannello frontale sono presenti inoltre l'interruttore, led di accensione e tutti i portafusibili



Specifiche :

Potenza d'Uscita	30+30 W (su 8 Ω)
Guadagno	fino a 30 dB
Alimentazione	220 VAC +/- 5% / 50 Hz
	1 fusibile esterno 1.0 A
	4 fusibili esterni 1.0 A DC +/-

Conessioni :

- IN : 2 XLR/3M Bilanciati con trasformatore
OUT : 2 XLR/3F per altoparlanti
morsetto per collegare il comune audio al telaio

Caratteristiche :

- Dimensioni : Rack 19" 1 U.S.
Materiale : acciaio inox e alluminio anodizzato nero
Peso : 6 Kg